


mini spínač 18 DIMMER



Vlastnosti:

Dotykový spínač s funkciou stmievania a pamäťou.
Krátkym dotykom na pružinku cez difúzor môžete zapnúť alebo vypnúť LED pás.
Dlhým dotykom meníte intenzitu LED pásika plynule.
V čase uvoľnenia tlačítka ostane svietiť pásik v nastavenej intenzite.



Návod na montáž

Pripojte dotykový stmievač k LED pásiku a druhý koniec k výstupu z napájacieho zdroja.
Prilepte LED pásik a senzor na profil AL.
Pružinu môžete skrátiť na základe výšky profilu AL.
Zložte difúzor na AL profil.
Napájací zdroj môžete pripojiť k 230V.

Technické parametre:

Vstupy a výstupy	
Vstupné napätie	12-24 VDC
Výstupné napätie	12-24 VDC
Vstupný prúd	6A
Výstupný výkon	72W (12V), 144W (24V)